3. Electrical Parts List

*S.N.A. : Service Not Available

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks

**** MM-L2 Parts List ****

	AH81-00579B	A/S PART-SPEAKER SYSTEM ASS'Y;0002-0MML2	
	AH81-00569B	A/S PART-SPEAKER L ASS'Y;PS L2H,-,-,-,	
	AH81-00570B	A/S PART-SPEAKER R ASS'Y;PS L2H,-,-,-,	
	AH68-00954P	MANUAL-BOOK;MM-L2,-,RUSSIAN,-,-,-,260*19	
TRANS-POWER	AH81-00568W	0326-46600-47;230V/50HZ	MM-L2 EUROPE
	AH81-00601Z	0326-46600-56;127V/60HZ	MM-L2 U.S.A
	AH81-00610B	0326-46600-51;120/230V,50HZ	MM-L2 UMG
A/C CORD	AH81-00616W	0349-30005-94,KKJ1004A	MM-L2/L4 EUROPE
	AH81-00601C	0349-30005-96,KJ-10W	MM-L2/L4 SEM
	AH81-00601D	0349-30005-97,H.P.I,BS6500	MM-L2/L4 U.K

AH81-00615A A/S PART-PCB MAIN ASS'Y;MM-L2,0001-0MML2

BPF101	AH81-00445R	BPF-COIL;0342-12135-16,A-258A(T-829847-
C102	2201-000504	C-CERAMIC,DISC;0.039nF,5%,50V,SL,TP,5x3,
C103	2201-000282	C-CERAMIC,DISC;1nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,5x
C104	2201-000397	C-CERAMIC,DISC;0.024nF,5%,50V,NP0,TP,5x3
C105	2201-000198	C-CERAMIC,DISC;10pF,0.5pF,50V,SL,4x3.5mm
C106	2201-000282	C-CERAMIC,DISC;1nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,5x
C107	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-
C108	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C109	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.
C11	AH81-00445Z	C-TRIMMER;0341-10020-00,20P,DIA-6MM,-,-,
C110	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.
C111	2201-000506	C-CERAMIC,DISC;3PF,0.25PF,50V,NPO,4.0X3.
C112	2201-000659	C-CERAMIC,DISC;6pF,0.5pF,50V,SL,5.0*3.0,
C113	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.
C114	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,4*7,5MM,TP
C115	2301-000379	C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,6x12x3.5,TP
C116	2201-000483	C-CERAMIC,DISC;0.033nF,5%,50V,NP0,TP,5x3
C117	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;220pF,10%,50V,SL,TP,6.5x3
C119	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.
C120	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C122	2201-000646	C-CERAMIC,DISC;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,8
C123	2201-000470	C-CERAMIC,DISC;330pF,10%,50V,SL,TP,6.5x3
C124	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,4*7,5MM,TP
C127	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C128	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80% -20% 50V Y5V 12
C129	2201-000282	C-CERAMIC,DISC;1nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,5x
C130	2401-001954	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C131	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80% -20% 50V Y5V 12
C132	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,4*7,5MM,TP
C133	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,4*7,5MM,TP
C134	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.
C135	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C136	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C137	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C139	2301-000379	C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,6x12x3.5,TP
C140	2301-000379	C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,6x12x3.5,TP
C141	2301-000404	C-FILM,PEF;2.2nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C142	2301-000404	C-FILM,PEF;2.2nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C143	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C144	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80% -20% 50V Y5V 12
C145	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C146	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C147	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C148	2201-000389	C-CERAMIC,DISC;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,5x3
C149	2201-000273	C-CERAMIC,DISC;0.018nF,5%,50V,NP0,TP,5x3
C150	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C151	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C152	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C153	2201-000282	C-CERAMIC,DISC;1nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,5x
C154	2201-000470	C-CERAMIC,DISC;330pF,10%,50V,SL,TP,6.5x3
C155	2201-000282	C-CERAMIC,DISC;1nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,5x
C156	2401-001324	C-AL;470nF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C160	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-
C161	AH81-00445Z	C-TRIMMER;0341-10020-00,20P,DIA-6MM,-,-,
C162	AH81-00445Z	C-TRIMMER;0341-10020-00,20P,DIA-6MM,-,-,
C163	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.
C164	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.
C167	2201-000223	C-CERAMIC,DISC;12pF,5%,50V,NPO,5.0*3.0,2
C168	2401-001891	C-AL;100UF,20%,10V,BP,6X11MM,5MM,TP
C169	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80% -20% 50V Y5V 12
C170	2201-000557	C-CERAMIC,DISC;470pF,10%,50V,SL,10.0X4.0
C173	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-
C190	2401-001891	C-AL;100UF,20%,10V,BP,6X11MM,5MM,TP
C201	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C251	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C301	2301-000422	C-FILM,PEF;3.3nF,10%,50V,5.5x7x3,TP
C302	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C303	2401-001954	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C304	2301-000419	C-FILM,PEF;27nF,10%,50V,8x12x4,TP
C305	2201-000338	C-CERAMIC,DISC;2.2nF,20%,50V,Y5T,5.0*3.0
C306	2401-001019	C-AL;3.3uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP
C307	2401-001891	C-AL;100UF,20%,10V,BP,6X11MM,5MM,TP
C308	2401-002183	C-AL;220uF,20%,16V,GP,10*9,5MM,TP
C309	2401-002183	C-AL;220uF,20%,16V,GP,10*9,5MM,TP
C310	2401-001882	C-AL;1000UF,20%,16V,
C311	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;220pF,10%,50V,SL,TP,6.5x3
C330	2401-001954	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C351	2301-000422	C-FILM,PEF;3.3nF,10%,50V,5.5x7x3,TP
C352	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C353	2401-001954	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C354	2301-000419	C-FILM,PEF;27nF,10%,50V,8x12x4,TP
C355	2201-000338	C-CERAMIC,DISC;2.2nF,20%,50V,Y5T,5.0*3.0
C356	2401-001019	C-AL;3.3uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP
C361	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;220pF,10%,50V,SL,TP,6.5x3
C380	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-
C401	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C402	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C403	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C404	2201-000338	C-CERAMIC,DISC;2.2nF,20%,50V,Y5T,5.0*3.0
C405	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C406	2301-000407	C-FILM,PEF;2.7nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C407	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.
C408	2401-001954	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C409	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C410	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,4*7,5MM,TP
C431	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C432	2301-000379	C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,6x12x3.5,TP
C433	2301-000379	C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,6x12x3.5,TP
C434	2301-000365	C-FILM,PEF;1.5nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C451	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C452	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C453	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C454	2201-000338	C-CERAMIC,DISC;2.2nF,20%,50V,Y5T,5.0*3.0
C455	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C456	2301-000407	C-FILM,PEF;2.7nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C501	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C502	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C503	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C504	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C505	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C506	2301-000454	C-FILM,PEF;5.6nF,10%,50V,6x12x3,TP
C509	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-
C510	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-
C511	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,4*7,5MM,TP
C512	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C514	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C516	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C517	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C518	2201-000389	C-CERAMIC,DISC;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,5x3
C519	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C520	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C541	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C550	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C551	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C552	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C553	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C554	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C555	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C556	2301-000454	C-FILM,PEF;5.6nF,10%,50V,6x12x3,TP
C559	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-
C560	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-
C562	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C568	2201-000389	C-CERAMIC,DISC;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,5x3
C569	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C601	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C602	2201-000338	C-CERAMIC,DISC;2.2nF,20%,50V,Y5T,5.0*3.0
C603	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.
C606	2301-000387	C-FILM,PEF;150nF,10%,50V,12.5x15x7.5,TP
C607	2401-001882	C-AL;1000UF,20%,16V,
C608	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C609	2401-001883	C-AL;1000uF,20%,25V,GP,13x21mm,5mm,
C610	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C611	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C640	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80% -20% 50V Y5V 12
C650	2401-000325	C-AL;100uF,20%,35V,GP,8*11.5,5MM,TP
C651	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C652	2201-000338	C-CERAMIC,DISC;2.2nF,20%,50V,Y5T,5.0*3.0
C656	2301-000387	C-FILM,PEF;150nF,10%,50V,12.5x15x7.5,TP
C657	2401-001882	C-AL;1000UF,20%,16V,
C660	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C661	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m
C690	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80% -20% 50V Y5V 12
C705	2401-001962	C-AL;4700uF,20%,35V,GP,BK,22x40mm,5
C706	2401-001883	C-AL;1000uF,20%,25V,GP,13x21mm,5mm,
C707	2401-000325	C-AL;100uF,20%,35V,GP,8*11.5,5MM,TP
C708	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C709	2401-000830	C-AL;220uF,20%,25V,GP,8*11.5,5MM,TP
C712	2401-001019	C-AL;3.3uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks
C901	2401-000830	C-AL;220uF,20%,25V,GP,8*11.5,5MM,TP	
C903	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m	
C904	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C905	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP	
C913	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C953	2201-000144	C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0m	
CN702	AH81-00616C	A/S PART-CONNECTOR ASS'Y;MM-L2,0321-0413	
CNP101	AH81-00616A	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;MM-L2,0321-080	
CNP102	AH81-00616Y	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;MM-L2,0321-061	
CNP309	AH81-00616B	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;MM-L2,0321-081	
CNP901	3722-000377	JACK-RCA;4P/2C,3.5mm,#16~22,SN	
D101	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D102	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D103	AH81-00445A	DIODE-VARIC AP;0344-3V101-03,1SV	
D104	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D105	AH81-00445A	DIODE-VARIC AP;0344-3V101-03,1SV	
D106	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D107	0405-000140	DIODE-VARACTOR;SVC321SP,-15V,-100NA,TO-9	
D108	0405-000140	DIODE-VARACTOR;SVC321SP,-15V,-100NA,TO-9	
D109	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D110	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D111	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D112	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D113	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D301	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D302	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D303	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D306	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D401	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D402	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D403	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D404	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D901	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15	
D902	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15	
D903	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D904	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D905	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15	
D906	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15	
IC101	AH81-00444K	IC-FM FRONT END;0330-7358A-01,T	
IC102	AH81-00444H	IC-1CHIP TU NER;0330-8132N-01,TA	
IC103	AH14-10007G	IC;LC72131D,DIP,STICK PLL	
IC301	1201-000358	IC-PREAMP;S1A0291*01-A0B0,24SDIP	
IC302	1201-000191	IC-OP AMP;4558,DIP,8P,300MIL,DUAL,20V/mV	
IC501	1204-001465	IC-VOLUME/TONE CONT.;TDA7440D,SOP,28.18.	
IC601	1201-001454	IC-POWER AMP;TDA7499,ZIP,11P,-,-,-,PLAST	
IC701	AC14-12001G	IC-POSI.ADJUST REG.;KA78L05Z-TA,TO-92,3P	
JACK101	AH81-00549D	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-02024-10,	
JACK102	AH81-00616D	A/S PART-JACK-FM ANT;MM-L2,0322-D0001-00	
JACK201	AH81-00549J	A/S PART-JACK-RCA;0322-80178-00,2P,RS-20	
JACK501	3716-000209	TERMINAL-BLOCK;,-,-,60V,7A	
JACK601	AH81-00384J	A/S PART-JACK-PHONE;0322-10147-00,-,EJS-	
L101	AH81-00445N	COIL-SPRING;0332-20026-03,3.5T R8P 4.5D	
L102	AH81-00616K	A/S PART-COIL-SPRING;-,0332-20015-00,3.5	
L431	2701-000114	INDUCTOR-AXIAL;10uH,10%,2.5x3.4mm,LA02TB	
L601	2701-000114	INDUCTOR-AXIAL;10uH,10%,2.5x3.4mm,LA02TB	
L603	2701-000114	INDUCTOR-AXIAL;10uH,10%,2.5x3.4mm,LA02TB	
L651	2701-000114	INDUCTOR-AXIAL;10uH,10%,2.5x3.4mm,LA02TB	
M/PCB	AH81-00612B	A/S PART-PCB MAIN BOARD;MM-L2,0320-MML21	
Q101	AH81-00616E	A/S PART-TR;MM-L2,0329-9015C-17,SS9015C,	
Q103	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
Q104	0502-000303	TR-POWER;KSD882,NPN,1W,TO-126,TP,160-32	
Q105	AH81-00616E	A/S PART-TR;MM-L2,0329-9015C-17,SS9015C,	
Q106	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
Q107	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q108	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q109	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q301	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q302	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q304	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
Q305	0504-000121	TR-DIGITAL;KSR1007TA/108M,300MW,22K-47K	
Q306	0501-000610	TR-SMALL SIGNAL;KSA928A-Y,PNP,1W,TO-92L,	
Q355	0504-000121	TR-DIGITAL;KSR1007TA/108M,300MW,22K-47K	
Q502	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q503	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q553	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q701	0501-000610	TR-SMALL SIGNAL;KSA928A-Y,PNP,1W,TO-92L,	
Q702	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
Q703	0502-000303	TR-POWER;KSD882,NPN,1W,TO-126,TP,160-32	
Q901	0502-000407	TR-POWER;KTC4369-Y,NPN,30V,30V,3A,15	
Q902	0501-000610	TR-SMALL SIGNAL;KSA928A-Y,PNP,1W,TO-92L,	
Q903	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
Q904	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q954	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
R101	2001-000527	R-CARBON;22ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R102	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R103	2001-000302	R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R104	2001-000325	R-CARBON;120ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R105	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R106	2001-000302	R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R107	2001-000302	R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R108	2001-000356	R-CARBON;150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R109	2001-000857	R-CARBON;560ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R110	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R111	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R112	2001-000793	R-CARBON;47ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R113	2001-000302	R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R115	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R116	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R117	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R118	2001-000302	R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R119	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R120	2001-000273	R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R121	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R122	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R123	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R124	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R127	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R128	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R130	2001-000273	R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R132	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R133	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R134	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R135	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R136	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R137	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R138	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R139	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R140	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R141	2001-000666	R-CARBON;33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R142	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R143	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R144	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R145	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R146	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R147	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R148	2001-000273	R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R149	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R150	2001-000454	R-CARBON;2.2Mohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R151	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R152	2001-000302	R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R165	2001-000331	R-CARBON;12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R166	2001-000331	R-CARBON;12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R190	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/6W,AA,TP,1.8x3.2m	
R198	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R199	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R201	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R202	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R251	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R252	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R301	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R302	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R303	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R304	2001-000869	R-CARBON;56ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R305	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R307	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R308	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R309	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R310	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R311	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R312	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R313	2001-000472	R-CARBON;2.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R315	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R351	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R352	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R353	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R354	2001-000869	R-CARBON;56ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R355	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R363	2001-000472	R-CARBON;2.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R402	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R403	2001-001006	R-CARBON;82ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R404	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R405	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R406	2001-000773	R-CARBON;470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R407	2001-000508	R-CARBON;220Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R408	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R409	2001-000890	R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R411	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R412	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R413	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R414	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R415	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R416	2401-000907	C-AL;22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP	
R431	2001-000005	R-CARBON;390ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R432	2001-000331	R-CARBON;12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R433	2001-000374	R-CARBON;15OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R434	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R452	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R453	2001-001006	R-CARBON;82ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R454	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R457	2001-000508	R-CARBON;220Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R503	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R504	2001-000855	R-CARBON;560ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
R505	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R506	2001-000325	R-CARBON;120ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R507	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R508	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R510	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R511	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks
R512	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R513	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R514	2001-000331	R-CARBON;12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R515	2001-000047	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4m	
R550	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R553	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R557	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R558	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R562	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R563	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R564	2001-000331	R-CARBON;12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R565	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R601	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R604	2001-000554	R-CARBON;270ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R605	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R606	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R607	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R608	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R609	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R610	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R647	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R648	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R649	2001-000745	R-CARBON;4.7ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R651	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R654	2001-000554	R-CARBON;270ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R697	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R698	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R699	2001-000745	R-CARBON;4.7ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R700	2003-000775	R-METAL OXIDE(S);68ohm,5%,1W,AA,TP,3.3x9	
R701	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R702	2001-000241	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R703	2001-000017	R-CARBON;4.7ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
R704	2001-000005	R-CARBON;390ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R705	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R706	2001-000017	R-CARBON;4.7ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
R710	2001-000302	R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R902	2001-001146	R-CARBON(S);4.7ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
R902	2003-000500	R-METAL OXIDE(S);150ohm,5%,1W,AA,TP,3.3x	
R903	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R904	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R905	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R906	2001-000702	R-CARBON;39Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R907	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R908	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R956	2001-000702	R-CARBON;39Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R957	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R958	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
T101	AH81-00445H	TRANS-IF;0331-07968-05,OA-817968,7A121(	
T102	AH81-00616G	A/S PART-TRANS-IF,7MM;MM-L2,0331-13005-0	
T103	AH81-00616H	A/S PART-TRANS-IF,7MM;MM-L2,0332-10387-0	
T105	AH81-00616J	A/S PART-TRANS-IF,7MM;MM-L2,0332-10388-0	
T431	AH81-00616F	A/S PART-TRANS-IF,10MM;MM-L2,0332-50415-	
X101	2903-000105	FILTER-CERAMIC;10.7MS3G/BP,10.7MHZ+-25KH	
X102	2903-001377	CERAMIC-FILTER;AHCM2-450BL	
X103	2903-000105	FILTER-CERAMIC;10.7MS3G/BP,10.7MHZ+-25KH	
X104	AH81-00616L	A/S PART-RESONATOR;MM-L2,0363-0456F-09,C	
X105	2801-000734	CRYSTAL-UNIT;7.2MHz,50ppm,28-AAM,12pF,30	
ZD102	0403-000354	DIODE-ZENER;UZ5.1B,5.1V,4.8-5.4V,500mW,	
ZD104	0403-000344	DIODE-ZENER;UZ3.9B,3.9V,3.7-4.1V,500mW,	
ZD601	0403-000354	DIODE-ZENER;UZ5.1B,5.1V,4.8-5.4V,500mW,	
ZD602	0403-000354	DIODE-ZENER;UZ5.1B,5.1V,4.8-5.4V,500mW,	
ZD901	0403-000399	DIODE-ZENER;UZP9.1B,9.1V,8.5-9.6V,1W,DO	
I104	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB	
I106	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB	
I107	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB	
	AH81-00615B	**A/S PART-PCB FRONT ASS'Y;MM-L2,0001-0MML**	
	AH81-00549Y	A/S PART-CABLE-FLAT;0321-10300-GO,-,10P-	
	AH81-00551G	A/S PART-HOLDER LCD;0101-45922-00,PBT,WH	
	AH81-00551H	A/S PART-SHEET LCD;0103-43895-00,PVC60.2	
C801	2401-001355	C-AL;470uF,20%,10V,GP,8x11.5,5MM,TP	
C802	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP	
C803	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.	
C804	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.	
C805	2401-000759	C-AL;220NF,20%,50V,GP,5X11MM,5MM,TP	
C806	2401-001952	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,5*7,5mm,TP	
C807	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.	
C808	2201-000247	C-CERAMIC,DISC;0.015nF,5%,50V,NP0,TP,5x3	
C809	2201-000247	C-CERAMIC,DISC;0.015nF,5%,50V,NP0,TP,5x3	
C810	2201-000389	C-CERAMIC,DISC;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,5x3	
C811	2201-000389	C-CERAMIC,DISC;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,5x3	
C814	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.	
C815	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP	
C816	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.	
CNP801	AH81-00616M	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;MM-L2,0321-020	
CNP802	AH81-00616N	A/S PART-CONNECTOR ASS'Y;MM-L2,0321-0805	
CNP803	AH81-00616P	A/S PART-CONNECTOR ASS'Y;MM-L2,0321-0605	
CT/PCB	AH81-00612C	A/S PART-PCB FRONT BOARD;MM-L2,0320-MML2	
D801	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D802	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D803	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D807	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
D808	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks
IC801	AH81-00549A	A/S PART-MASK-ROM;0330-P7248-02,LC867232	
L801	2703-000001	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2.5x3.2x2mm	
LAMP801	4713-000158	LAMP-NEON;9V,75mA,0.7W,TRP,3x5.3mm,-,	
LAMP802	4713-000158	LAMP-NEON;9V,75mA,0.7W,TRP,3x5.3mm,-,	
LAMP803	4713-000158	LAMP-NEON;9V,75mA,0.7W,TRP,3x5.3mm,-,	
LCD801	AH81-00568A	A/S PART-LCD;0347-40107-18,TCM-2850,L2/L	
LED801	AH81-00616Q	A/S PART-LED;-,0346-10001-00,3MM,ROU,-,-	
Q801	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q807	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
R800	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R801	2001-000105	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4m	
R801	2001-000515	R-CARBON;220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R802	2001-000508	R-CARBON;220Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R803	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R804	2001-000890	R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R805	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R806	2001-000857	R-CARBON;560ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R807	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R809	2001-000105	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4m	
R810	2001-000472	R-CARBON;2.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R811	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R812	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R813	2001-000105	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4m	
R814	2001-000105	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4m	
R815	2001-000472	R-CARBON;2.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R816	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R817	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R818	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R819	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R820	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R821	2001-000105	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4m	
R822	2001-000105	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4m	
R823	2001-000472	R-CARBON;2.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R824	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R825	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R826	2001-000105	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4m	
R827	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R828	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R829	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R830	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R831	2001-000105	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4m	
R832	2001-000105	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4m	
R833	2001-000472	R-CARBON;2.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R834	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R835	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R836	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R842	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R846	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R847	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R848	2001-000472	R-CARBON;2.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R849	2001-000105	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4m	
R852	2001-000850	R-CARBON;560Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R853	2001-000295	R-CARBON;10MOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8*3.2	
R854	2001-000435	R-CARBON;1Mohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R880	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R881	2001-000924	R-CARBON;680ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
REM801	AH81-00568B	A/S PART-MODULE-REMOCON;0372-M28RK-00,GP	
SW801	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW802	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW803	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW804	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW807	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW808	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW810	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW811	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW813	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW814	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW815	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW816	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW817	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW818	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW819	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
X801	2802-000181	RESONATOR-CERAMIC;6MHZ,0.3%,BK,9.0X4.0X7	
X802	2801-001394	CRYSTAL-UNIT;32.768KHz,20ppm,28-AAY,12.5	
	AH81-00615C	**A/S PART-PCB POWER ASS'Y;MM-L2,0001-0MML**	
	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	
C700	2401-001928	C-AL;2200uF,20%,35V,GP,16x31mm,7.5m	
C701	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.	
C702	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.	
C703	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.	
C704	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.	
C710	2401-001990	C-AL;10UF,20%,25V,BP,5*11,5MM,TP	
C711	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP	
CN701	AH81-00568Y	A/S PART-CONNECTOR-HEADER AC~;0321-03050	
CN702	AH81-00616R	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;MM-L2,0321-041	
D701	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-2	
D702	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-2	
D703	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-2	
D704	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-2	
D705	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
F1	3601-000216	FUSE-CARTRIDGE;250V,2.5A,TIME-LAG,GLASS,	
F3	3601-000268	FUSE-CARTRIDGE;250V,315mA,TIME-LAG,GLASS	

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks
R707	2001-000890	R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R708	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R709	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R750	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
ZD702	0403-000354	DIODE-ZENER;UZ5.1B,5.1V,4.8-5.4V,500mW,	
	AH81-00615D	**A/S PART-MIC ASS'Y;MM-L2,0001-0MML2-05,M**	
AJ2	AH81-00384K	JACK-PHONE,MIC;0322-10160-00,EJS-3-0435,	
C204	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
C210	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
C211	2201-000300	C-CERAMIC,DISC;1nF,20%,50V,Y5T,TP,5x3,5	
C212	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
C213	2401-001364	C-AL;470uF,20%,16V,GP,10x12.5,5MM,T	
C220	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
Q203	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q210	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q211	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
R209	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R210	2001-000003	R-CARBON;330ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R211	2001-000773	R-CARBON;470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R212	2001-000302	R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R214	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R215	2001-000773	R-CARBON;470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R217	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R219	2001-000773	R-CARBON;470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R220	2001-000924	R-CARBON;680ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R221	2001-000924	R-CARBON;680ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
	AH81-00615G	A/S PART-PCB OPT-MAIN ASS'Y;MM-L2,MML2QH	S.N.A.
L102	AH81-00616K	A/S PART-COIL-SPRING;-,0332-20015-00,3.5	
	AH81-00615J	A/S PART-TAPE DECK ASS'Y;MM-L2,CASSETTE-	
DECK	AH59-20006W	DECK-CASSETTE;YN21Z-SC-63,MM-L2,-,-,DC 1	
TO-MAIN PCB	AH81-00616X	A/S PART-CONNECTOR ASS'Y;MM-L2,0321-0825	
	AH92-01300E	**ASSY PCB-CD PACK;MM-L4,G3HI-1CD,TOP-LOAD**	
	AH81-00551P	A/S PART- CDP ASS'Y;0001-0MML4-06,CD-COM	
	3409-001078	LEAF SWITCH;MSW-1731-CVCA	
	AH81-00568P	A/S PART-CONNECTOR-CABLE;0321-16085-EO,-	
C101	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C102	2203-000048	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C103	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C104	2203-000667	C-CERAMIC,CHIP;27nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C107	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C108	2401-001474	C-AL;47uF,20%,10V,GP,6*7,5MM,TP	
C108A	2401-001474	C-AL;47uF,20%,10V,GP,6*7,5MM,TP	
C109	2203-001140	C-CERAMIC,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C110	2203-001402	C-CERAMIC,CHIP;220nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C111	2203-001103	C-CERAMIC,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C112	2203-001652	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C113	2203-000280	C-CERAMIC,CHIP;10PF,0.5PF,50V,NPO,TP	
C114	2203-001103	C-CERAMIC,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C114A	2401-001952	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,5*7,5mm,TP	
C115	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C116	2203-000800	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608	
C117	2203-000048	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C118	2203-000800	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608	
C121	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C123	2401-000459	C-AL;10uF,20%,35V,GP,5*7,5mm,TP	
C125	2203-000851	C-CERAMIC,CHIP;0.039nF,5%,50V,NP0,TP,160	
C126	2203-000491	C-CERAMIC,CHIP;2.2NF,10%,50V,X7R,1608,-	
C126A	2203-000851	C-CERAMIC,CHIP;0.039nF,5%,50V,NP0,TP,160	
C127	2203-005194	C-CERAMIC,CHIP;220pF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C127A	2203-000851	C-CERAMIC,CHIP;0.039nF,5%,50V,NP0,TP,160	
C129	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C130	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C131	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C132	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C132A	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C133	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C134	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C139	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NPO,TP,1608	
C201	2203-000681	C-CERAMIC,CHIP;27pF,5%,50V,NPO,TP,1608,-	
C202	2203-000681	C-CERAMIC,CHIP;27pF,5%,50V,NPO,TP,1608,-	
C203	2203-001652	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C204	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C205	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C206	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C207	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C208	2203-000851	C-CERAMIC,CHIP;0.039nF,5%,50V,NP0,TP,160	
C209	2203-000048	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C211	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C212	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C213	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C215	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C216	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C217	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C218	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C219	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C245	2203-001140	C-CERAMIC,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C301	2401-001355	C-AL;47uF,20%,10V,GP,8x11.5,5MM,TP	
C303	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C304	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C305	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C307	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C501L	2401-001917	C-AL;1uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
C501R	2401-001917	C-AL;1uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
C503L	2203-000048	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C503R	2203-000048	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C505	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
CW101	AH81-00568N	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-16021-EO,	
CW105	AH81-00568L	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-10137-GO,	
CW106	AH81-00568M	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-08012-80,	
J1	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J10	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J11	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J12	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J13	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J14	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J15	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J16	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J17	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J19	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J2	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J20	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J21	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J22	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J23	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J24	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J25	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J26	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J27	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J28	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J29	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J3	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J30	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J31	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J32	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J33	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J34	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J4	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J5	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J6	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J7	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J8	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J9	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
JW10	2001-000456	R-CARBON;2.2ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
L300	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB	
Q101	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q301	0501-000610	TR-SMALL SIGNAL;KSA928A-Y,PNP,1W,TO-92L,	
Q302	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
R101	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R102	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R103	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R104	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R107	2007-001216	R-CHIP;82OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
R108	2007-001216	R-CHIP;82OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
R110	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R112	2007-001196	R-CHIP;820Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R113	2007-000132	R-CHIP;180Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R114	2007-000100	R-CHIP;68Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R115	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R116	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R118	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R119	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R120	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R121	2007-000458	R-CHIP;18Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R123	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R124	2007-000103	R-CHIP;120Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R125	2007-000103	R-CHIP;120Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R126	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R127	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R128	2007-000129	R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R128A	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R129	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R132	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
R133	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
R139	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R200	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R202	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R207	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R209	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R210	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R211	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R212	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R213	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R271	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R301	2001-001096	R-CARBON(S);2.2ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
R506L	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R506R	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R507L	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R507R	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R801	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R802	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R803	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R804	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks
WIC101	1204-001799	IC-ASP;KB9226,LQFP,48P,393MIL,PLASTIC	
WIC201	0904-001524	IC-DSP;5L9290,-,QFP,48P,472MIL,16.934	
WIC301	1003-000179	IC-MOTOR DRIVER;0330-09258-D15,KA9258D,S	
X201	2802-000210	RESONATOR-CERAMIC;16.93MHz,0.5%,BK,10.0x	
ZD301	0403-000344	DIODE-ZENER;UZ3.9B,3.9V,3.7-4.1V,500mW,	
	AH81-00568R	A/S PART-CD MECHA;0115-6MML4-00,B31TG6U,	
AM/ANT	AH42-20001Q	LOOP-ANT;KS980214,18.5UH,CONNECTOR-2P	
RMC	AH59-00043N	REMOCON-ASSY;MM-L2,SAMSUNG,-,-,22KEY,-,-	

**** MM-L4 Parts List ****

	AH59-20006H	CASSETTE-DECK;ADR241CSR AUTO STOP DECK		
	AH81-00581B	A/S PART-SPEAKER SYSTEM ASS'Y;0002-0MML4		
	AH81-00569C	A/S PART-SPEAKER L ASS'Y;PS L4H,WOOD,-		
	AH81-00570C	A/S PART-SPEAKER R ASS'Y;PS L4H,WOOD,-		
	AH81-00562A	A/S PART-DECO SPEAKER;0101-45924-00,PS,W		
	AH81-00571A	A/S PART-SPEAKER-GENERAL;0118-0MML4-00,-		
TRANS-POWER	AH81-00568U	0326-46600-46;230V/50HZ,10W	MM-L4	EUROPE
	AH81-00610A	0326-46600-49;120V/60HZ,10W	MM-L4	U.S.A/XAX
	AH81-00601X	0326-46600-43;230V/50HZ,12.5W	MM-L4	RUSSIA
	AH81-00601Y	0326-46600-50;120/230V,50HZ,10W	MM-L4	UMG
A/C CORD	AH81-00616W	0349-30005-94,KKJ1004A	MM-L2/L4	EUROPE
	AH81-00601C	0349-30005-96,KJ-10W	MM-L2/L4	SEM
	AH81-00601D	0349-30005-97,H.P.I,BS6500	MM-L2/L4	U.K

AH92-01300C ASSY PCB-PCB POWER;MM-L4,0001-OMML4-03

D4	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-2
D3	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-2
D2	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-2
D1	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-2
D7	0403-000393	DIODE-ZENER;UZP5.1B,5.1V,4.8-5.4V,1W,DO
R4	2001-000047	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4m
R1	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R5	2001-000588	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4m
R2	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R3	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
C9	2201-000546	C-CERAMIC,DISC;4.7nF,20%,400V,Y5U,16.0*7
C11	2201-000546	C-CERAMIC,DISC;4.7nF,20%,400V,Y5U,16.0*7
C10	2201-000546	C-CERAMIC,DISC;4.7nF,20%,400V,Y5U,16.0*7
C2	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C1	2401-001022	C-AL;3.3UF,20%,50V,SME,5*11,5MM,TP
C12	2401-001886	C-AL;1000uF,20%,35V,GP,16x25mm,5mm,
C7	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
F1	3601-000263	FUSE-CARTRIDGE;250V,3.15A,TIME-LAG,GLASS
F3	3601-000304	FUSE-CARTRIDGE;250V,630mA,TIME-LAG,GLASS
	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm
Q1	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-
D7	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I
D5	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I
CN3	AH81-00568G	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-05132-10,
P-LED	AH81-00568X	A/S PART-PCB-POWER BOARD;0320-MML43-00,-
CN2	AH81-00568Y	A/S PART-CONNECTOR-HEADER AC~;0321-03050

AH92-01300E ASSY PCB-CD PACK;MM-L4,G3HI-1CD,TOP-LOAD

	AH81-00551P	A/S PART- CDP ASS'Y;0001-0MML4-06,CD-COM
ZD301	0403-000344	DIODE-ZENER;UZ3.9B,3.9V,3.7-4.1V,500mW,
Q302	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,
Q101	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,
Q301	0501-000610	TR-SMALL SIGNAL;KSA928A-Y,PNP,1W,TO-92L,
WIC201	0904-001524	IC-DSP;5L9290,-,QFP,48P,472MIL,16.934
WIC301	1003-000179	IC-MOTOR DRIVER;0330-09258-D15,KA9258D,S
WIC101	1204-001799	IC-ASP;KB9226,LQFP,48P,393MIL,PLASTIC
R804	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R803	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R802	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R801	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
JW10	2001-000456	R-CARBON;2.2ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm
R301	2001-001096	R-CARBON(S);2.2ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4
J30	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J29	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J28	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J27	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J31	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J32	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J33	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J34	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J19	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J20	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J21	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J22	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J26	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J25	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J24	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J23	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012
J5	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608
J4	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608
J3	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608
J2	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608
J6	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608
J7	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks
J8	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J9	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J17	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J1	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J10	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J11	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J12	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J16	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J15	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J14	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J13	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R507R	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R507L	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R271	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R213	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R212	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R211	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R210	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R209	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R110	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R116	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R200	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R129	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R123	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R139	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R126	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R104	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R103	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R102	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R101	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R114	2007-000100	R-CHIP;68Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R128A	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R127	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R120	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R119	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R506R	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R506L	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R125	2007-000103	R-CHIP;120Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R124	2007-000103	R-CHIP;120Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R118	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R202	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R128	2007-000129	R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R113	2007-000132	R-CHIP;180Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R132	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
R133	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
R207	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R121	2007-000458	R-CHIP;18Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R115	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R112	2007-001196	R-CHIP;820Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R108	2007-001216	R-CHIP;82OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
R107	2007-001216	R-CHIP;82OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
C503R	2203-000048	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C503L	2203-000048	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C209	2203-000048	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C117	2203-000048	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C102	2203-000048	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C121	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C218	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C304	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C305	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C505	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C216	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C103	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C134	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C207	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C213	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C113	2203-000280	C-CERAMIC,CHIP;10PF,0.5PF,50V,NPO,TP	
C126	2203-000491	C-CERAMIC,CHIP;2.2NF,10%,50V,X7R,1608,-	
C139	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NPO,TP,1608	
C104	2203-000667	C-CERAMIC,CHIP;27nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C202	2203-000681	C-CERAMIC,CHIP;27pF,5%,50V,NPO,TP,1608,-	
C201	2203-000681	C-CERAMIC,CHIP;27pF,5%,50V,NPO,TP,1608,-	
C118	2203-000800	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608	
C116	2203-000800	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608	
C208	2203-000851	C-CERAMIC,CHIP;0.039nF,5%,50V,NP0,TP,160	
C127A	2203-000851	C-CERAMIC,CHIP;0.039nF,5%,50V,NP0,TP,160	
C126A	2203-000851	C-CERAMIC,CHIP;0.039nF,5%,50V,NP0,TP,160	
C125	2203-000851	C-CERAMIC,CHIP;0.039nF,5%,50V,NP0,TP,160	
C114	2203-001103	C-CERAMIC,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C111	2203-001103	C-CERAMIC,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C245	2203-001140	C-CERAMIC,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C109	2203-001140	C-CERAMIC,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C110	2203-001402	C-CERAMIC,CHIP;220nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C203	2203-001652	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C112	2203-001652	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C132A	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C204	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C205	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C211	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C115	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C129	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C130	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	
C131	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100NF,10%,16C,X7R,TP,1608	

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks
C127	2203-005194	C-CERAMIC,CHIP;220pF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C123	2401-000459	C-AL;10uF,20%,35V,GP,5*7,5mm,TP	
C301	2401-001355	C-AL;470uF,20%,10V,GP,8x11.5,5MM,TP	
C108A	2401-001474	C-AL;47uF,20%,10V,GP,6*7,5MM,TP	
C108	2401-001474	C-AL;47uF,20%,10V,GP,6*7,5MM,TP	
C215	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C217	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C219	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C303	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C307	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C212	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C101	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C107	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C132	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C133	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C206	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C501R	2401-001917	C-AL;1uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
C501L	2401-001917	C-AL;1uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
C114A	2401-001952	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,5*7,5mm,TP	
L300	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB	
X201	2802-000210	RESONATOR-CERAMIC;16.93MHz,0.5%,BK,10.0x	
	3409-001078	LEAF SWITCH;MSW-1731-CVCA	
CW105	AH81-00568L	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-10137-GO,	
CW106	AH81-00568M	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-08012-80,	
CW101	AH81-00568N	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-16021-EO,	
	AH81-00568P	A/S PART-CONNECTOR-CABLE;0321-16085-EO,-	
	AH81-00568R	A/S PART-CD MECHA;0115-6MML4-00,-,P31TG6	
	AH92-01300H	**ASSY PCB-MAIN;MM-L4RH,MAIN,ELS**	
TD11	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TD14	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TD19	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TD2	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TD10	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
RD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JD9	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TD9	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TD8	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TD6	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TD5	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TD4	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TD3	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TD21	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TD20	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JD8	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
AD9	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
AD7	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
AD6	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
AD29	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
AD28	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
AD27	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
AD26	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
AD25	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JD7	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JD6	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JD4	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JD3	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JD2	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JD11	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JD10	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
TVD1	0405-000137	DIODE-VARACTOR;KV-1260,20V,100NA,TO-92S	
JQ5	0501-000369	TR-SMALL SIGNAL;KSC2331-Y,NPN,1000mW,TO-	
JQ6	0501-000369	TR-SMALL SIGNAL;KSC2331-Y,NPN,1000mW,TO-	
TQ2	0501-000392	TR-SMALL SIGNAL;KSC838-OTA,35V,30V,30mA,	
TQ1	0501-000392	TR-SMALL SIGNAL;KSC838-OTA,35V,30V,30mA,	
AQ3	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2	
AQ11	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2	
JQ11	0504-000121	TR-DIGITAL;KSR1007TA/108M,300MW,22K-47K	
AQ5	0504-000121	TR-DIGITAL;KSR1007TA/108M,300MW,22K-47K	
AQ4	0504-000121	TR-DIGITAL;KSR1007TA/108M,300MW,22K-47K	
AQ17	0504-000121	TR-DIGITAL;KSR1007TA/108M,300MW,22K-47K	
AQ12	0504-000121	TR-DIGITAL;KSR1007TA/108M,300MW,22K-47K	
AQ14	0504-000121	TR-DIGITAL;KSR1007TA/108M,300MW,22K-47K	
AQ15	0504-000121	TR-DIGITAL;KSR1007TA/108M,300MW,22K-47K	
QQ2	0504-000122	TR-DIGITAL;KSR1009Y,NPN,300mW,4.7K,TO-92	
QQ2	0504-000122	TR-DIGITAL;KSR1009Y,NPN,300mW,4.7K,TO-92	
MIC9	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,150MIL,DUAL,100V/m	
MIC8	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,150MIL,DUAL,100V/m	
MIC5	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,150MIL,DUAL,100V/m	
JIC1	1201-000358	IC-PREAMP;S1A0291*01-A0B0,24SDIP	
AIC2	1203-000242	IC-POSI.FIXED REG.;7812,TO-220,3P,-,PLAS	
MIC4	1204-001465	IC-VOLUME/TONE CONT.;TDA7440D,SOP,28,18.	
TR64	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR21	2001-000017	R-CARBON;4.7ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
AR20	2001-000017	R-CARBON;4.7ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
JR23	2001-000027	R-CARBON;100ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
TR73	2001-000034	R-CARBON;220ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
AR30	2001-000038	R-CARBON;390ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
AR37	2001-000241	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR80	2001-000273	R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR58	2001-000273	R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks
AR60	2001-000273	R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR59	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
QRR9	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
QR12	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
QR11	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
TR1	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
TR43	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
TR47	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR21	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR27	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR30	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR61	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR72	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JRR10	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR50	2001-000331	R-CARBON;12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR29	2001-000362	R-CARBON;150ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JRL13	2001-000397	R-CARBON;RN 1/8T 180K-J	
JRR13	2001-000397	R-CARBON;RN 1/8T 180K-J	
JRR2	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
QR15	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
QR2	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
QR3	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
TR45	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JRL2	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR31	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR32	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR8	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JRL16	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JRL19	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
TR41	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
TR42	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
TR63	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
TR40	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
AR49	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
TR36	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
TR39	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
CR3	2001-000508	R-CARBON;220Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
CR4	2001-000508	R-CARBON;220Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
QR13	2001-000508	R-CARBON;220Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
QRR7	2001-000515	R-CARBON;220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR32	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR56	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR53	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR51	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR5	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
TR27	2001-000527	R-CARBON;22ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JRR6	2001-000527	R-CARBON;22ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JRL6	2001-000527	R-CARBON;22ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
HR4	2001-000552	R-CARBON;270ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
HR2	2001-000552	R-CARBON;270ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
QRR6	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
AR17	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR16	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
TR62	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
TR33	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
TR32	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
AR52	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JRL11	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JRR11	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR31	2001-000745	R-CARBON;4.7ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
QRL4	2001-000773	R-CARBON;470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
AR15	2001-000780	R-CARBON;470ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR14	2001-000780	R-CARBON;470ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR9	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR6	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR58	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR54	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
TR24	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
AR46	2001-000857	R-CARBON;560ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR45	2001-000857	R-CARBON;560ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR4	2001-000857	R-CARBON;560ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
TR11	2001-000890	R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR37	2001-000938	R-CARBON;68ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
TR66	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
TR57	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
TR56	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR75	2001-001292	R-CARBON(S);10OHM,5%,1/4W,AA,TP,1.9X3.2M	
AR7	2003-000534	R-METAL OXIDE(S);1Kohm,5%,1W,AA,TP,3.3x9	
AR1	2003-000629	R-METAL OXIDE(S);3.3ohm,5%,2W,AA,TP,4x12	
J245	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J900	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J914	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR25	2007-000030	R-CHIP;56OOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JR57	2007-000032	R-CHIP;390KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
QRL10	2007-000032	R-CHIP;390KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
QRR10	2007-000032	R-CHIP;390KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
QRR4	2007-000068	R-CHIP;470KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JR24	2007-000068	R-CHIP;470KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
ER1	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ER8	2007-000082	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ER7	2007-000082	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ER3	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ER6	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks
ER2	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ER5	2007-000129	R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
JR28	2007-000241	R-CHIP;1.5KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR75	2007-000267	R-CHIP;1.8KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR74	2007-000267	R-CHIP;1.8KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR35	2007-000282	R-CHIP;100KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR4	2007-000282	R-CHIP;100KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR76	2007-000290	R-CHIP;100OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR28	2007-000290	R-CHIP;100OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JR63	2007-000290	R-CHIP;100OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR67	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR46	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR14	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
QRL9	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
AR61	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
AR62	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRL10	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR68	2007-000308	R-CHIP;10OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR55	2007-000355	R-CHIP;12KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR54	2007-000355	R-CHIP;12KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR8	2007-000398	R-CHIP;150OHM,1%,1/10W,DA,TP,2012	
JRR17	2007-000409	R-CHIP;15KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRL17	2007-000409	R-CHIP;15KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRR3	2007-000444	R-CHIP;180KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRL3	2007-000444	R-CHIP;180KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR31	2007-000457	R-CHIP;18KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
AR25	2007-000457	R-CHIP;18KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR16	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
QRR5	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
QRL5	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRL12	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRR12	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRR16	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRL7	2007-000493	R-CHIP;2.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRR7	2007-000493	R-CHIP;2.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR38	2007-000493	R-CHIP;2.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR44	2007-000493	R-CHIP;2.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JR60	2007-000493	R-CHIP;2.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
AR47	2007-000493	R-CHIP;2.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
AR48	2007-000493	R-CHIP;2.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JR1	2007-000493	R-CHIP;2.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JR15	2007-000493	R-CHIP;2.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR17	2007-000518	R-CHIP;2.7KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
AR70	2007-000565	R-CHIP;220KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR19	2007-000572	R-CHIP;220OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR18	2007-000572	R-CHIP;220OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
QRL7	2007-000572	R-CHIP;220OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR72	2007-000586	R-CHIP;22KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR30	2007-000586	R-CHIP;22KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR26	2007-000586	R-CHIP;22KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JR34	2007-000586	R-CHIP;22KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JR25	2007-000586	R-CHIP;22KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
AR18	2007-000586	R-CHIP;22KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR2	2007-000593	R-CHIP;22OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR5	2007-000686	R-CHIP;3.3KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR15	2007-000686	R-CHIP;3.3KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR13	2007-000686	R-CHIP;3.3KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR12	2007-000686	R-CHIP;3.3KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRL9	2007-000686	R-CHIP;3.3KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRR9	2007-000686	R-CHIP;3.3KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
QRL6	2007-000686	R-CHIP;3.3KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR3	2007-000710	R-CHIP;3.9KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR22	2007-000774	R-CHIP;33KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
CR6	2007-000774	R-CHIP;33KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
CR5	2007-000774	R-CHIP;33KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR20	2007-000822	R-CHIP;390OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRR8	2007-000822	R-CHIP;390OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRL8	2007-000822	R-CHIP;390OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
ER4	2007-000835	R-CHIP;39ohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
JR56	2007-000872	R-CHIP;4.7KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
AR29	2007-000941	R-CHIP;47KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
AR11	2007-000941	R-CHIP;47KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR7	2007-000981	R-CHIP;5.6KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR65	2007-000981	R-CHIP;5.6KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR37	2007-000981	R-CHIP;5.6KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
QRR8	2007-001037	R-CHIP;56KOHM,1%,1/10W,DA,TP,2012	
QRL8	2007-001037	R-CHIP;56KOHM,1%,1/10W,DA,TP,2012	
JR19	2007-001037	R-CHIP;56KOHM,1%,1/10W,DA,TP,2012	
TR10	2007-001071	R-CHIP;6.8KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRR4	2007-001071	R-CHIP;6.8KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRL4	2007-001071	R-CHIP;6.8KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TR21	2007-001177	R-CHIP;8.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
QRR1	2007-001177	R-CHIP;8.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
QRL1	2007-001177	R-CHIP;8.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRR5	2007-001177	R-CHIP;8.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
JRL5	2007-001177	R-CHIP;8.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
TC64	2201-000132	C-CERAMIC,DISC;100PF,10%,500V,Y5P,TP,6*4	
TC52	2201-000132	C-CERAMIC,DISC;100PF,10%,500V,Y5P,TP,6*4	
TC49	2201-000282	C-CERAMIC,DISC;1nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,5x	
TC47	2201-000282	C-CERAMIC,DISC;1nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,5x	
HC3	2201-000282	C-CERAMIC,DISC;1nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,5x	
HC2	2201-000282	C-CERAMIC,DISC;1nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,5x	
TC41	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.	

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks
TC1	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.	
AC5	2201-000547	C-CERAMIC,DISC;4.7nF,20%,500V,Y5T,TP,14x	
AC42	2201-000547	C-CERAMIC,DISC;4.7nF,20%,500V,Y5T,TP,14x	
AC3	2201-000547	C-CERAMIC,DISC;4.7nF,20%,500V,Y5T,TP,14x	
AC2	2201-000547	C-CERAMIC,DISC;4.7nF,20%,500V,Y5T,TP,14x	
AC1	2201-000547	C-CERAMIC,DISC;4.7nF,20%,500V,Y5T,TP,14x	
TC63	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80% -20% 50V Y5V 12	
TC46	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80% -20% 50V Y5V 12	
QCR7	2203-000199	C-CERAMIC,CHIP;100NF,+80-20%,50V,Y5V,201	
QCR6	2203-000199	C-CERAMIC,CHIP;100NF,+80-20%,50V,Y5V,201	
QCL7	2203-000199	C-CERAMIC,CHIP;100NF,+80-20%,50V,Y5V,201	
QCL6	2203-000199	C-CERAMIC,CHIP;100NF,+80-20%,50V,Y5V,201	
TC48	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
TC26	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
JCR2	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
TC60	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
TC61	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
TC71	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
TC72	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
CC1	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
CC2	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
JC72	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
JC8	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
JCL13	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
JCL2	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
JCR13	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;100pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
TC13	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
TC12	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
TC43	2203-000335	C-CERAMIC,CHIP;12pF,5%,50V,NPO,2012,-,TP	
TC74	2203-000429	C-CERAMIC,CHIP;18pF,5%,50V,NPO,2012,-,TP	
TC27	2203-000429	C-CERAMIC,CHIP;18pF,5%,50V,NPO,2012,-,TP	
JCR16	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,2012,-,	
JCL14	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,2012,-,	
AC9	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,2012,-,	
AC12	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,2012,-,	
TC17	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;220PF,5%,50V,NPO,TP,2012	
QC12	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;220PF,5%,50V,NPO,TP,2012	
QC11	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;220PF,5%,50V,NPO,TP,2012	
TC36	2203-000609	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
QC16	2203-000609	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
JCR4	2203-000609	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
JCL4	2203-000609	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
JC74	2203-000609	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
JC50	2203-000609	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
JC23	2203-000609	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
TC25	2203-000892	C-CERAMIC,CHIP;4.7NF,10%,50V,X7R,TP,2012	
TC8	2203-000953	C-CERAMIC,CHIP;470pF,5%,50V,NPO,2012,-,T	
TC28	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
TC34	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
TC37	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
TC38	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
TC7	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
TC73	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
JC24	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
JC53	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
QCL14	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
QCR14	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
TC16	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
TC2	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,2012,-,T	
TC15	2203-001537	C-CERAMIC,CHIP;1NF,10%,50V,X7R,2012	
TC14	2203-001537	C-CERAMIC,CHIP;1NF,10%,50V,X7R,2012	
JCL5	2203-001551	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,2012,-,	
JCR5	2203-001551	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,2012,-,	
JCR15	2203-001554	C-CERAMIC,CHIP;1.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
JCL15	2203-001554	C-CERAMIC,CHIP;1.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
TC40	2203-001619	C-CERAMIC,CHIP;27pF,5%,50V,NPO,2012,-,TP	
TC42	2203-001646	C-CERAMIC,CHIP;3pF,5%,50V,NPO,2012,-,TP	
AC14	2301-000128	C-FILM,PEF;100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5	
AC13	2301-000128	C-FILM,PEF;100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5	
JC30	2301-000379	C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,6x12x3.5,TP	
JC26	2301-000390	C-FILM,PEF;15nF,10%,50V,7x12x3.5,TP	
JC27	2301-000404	C-FILM,PEF;2.2nF,10%,50V,5.5x12x3,TP	
JC34	2301-000422	C-FILM,PEF;3.3nF,10%,50V,5.5x7x3,TP	
QCR8	2301-000454	C-FILM,PEF;5.6nF,10%,50V,6x12x3,TP	
QCL8	2301-000454	C-FILM,PEF;5.6nF,10%,50V,6x12x3,TP	
TC9	2401-000416	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
TC20	2401-000416	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
TC19	2401-000416	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
TC18	2401-000416	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
QCR10	2401-000416	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
EC4	2401-000416	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
EC1	2401-000416	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
JCR7	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP	
JC29	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP	
JC22	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP	
JC21	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP	
JC16	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP	
EC3	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP	
EC2	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP	
JC54	2401-000759	C-AL;220NF,20%,50V,GP,5X11MM,5MM,TP	
JCR3	2401-000907	C-AL;22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP	
RC1	2401-000907	C-AL;22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP	
TC23	2401-000907	C-AL;22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP	

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks
JCL3	2401-000907	C-AL;22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP	
AC29	2401-000907	C-AL;22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP	
CJ18	2401-000907	C-AL;22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP	
JC18	2401-000907	C-AL;22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP	
TC29	2401-001019	C-AL;3.3uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
JCR12	2401-001019	C-AL;3.3uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
JCR10	2401-001019	C-AL;3.3uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
JC57	2401-001019	C-AL;3.3uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
JCL10	2401-001019	C-AL;3.3uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
JCL12	2401-001019	C-AL;3.3uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
TC30	2401-001164	C-AL;33uF,20%,16V,GP,5*11,5mm,TP	
TC5	2401-001324	C-AL;470nF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP	
TC44	2401-001324	C-AL;470nF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP	
JC55	2401-001324	C-AL;470nF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP	
JC58	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*5,2.5MM,TP	
JCL11	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*5,2.5MM,TP	
TC24	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*5,2.5MM,TP	
TC33	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*5,2.5MM,TP	
TC35	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*5,2.5MM,TP	
AC27	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*5,2.5MM,TP	
AC40	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*5,2.5MM,TP	
AC41	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*5,2.5MM,TP	
JC28	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*5,2.5MM,TP	
JC31	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*5,2.5MM,TP	
JCR11	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*5,2.5MM,TP	
AC16	2401-001886	C-AL;1000uF,20%,35V,GP,16x25mm,5mm,	
AC15	2401-001886	C-AL;1000uF,20%,35V,GP,16x25mm,5mm,	
EC5	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
TC21	2401-001895	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6.3*11,5MM,TP	
TC78	2401-001895	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6.3*11,5MM,TP	
TC79	2401-001895	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6.3*11,5MM,TP	
TC80	2401-001895	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6.3*11,5MM,TP	
CC3	2401-001895	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6.3*11,5MM,TP	
JC19	2401-001895	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6.3*11,5MM,TP	
JC75	2401-001895	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6.3*11,5MM,TP	
QC10	2401-001895	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6.3*11,5MM,TP	
TC6	2401-001954	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP	
TC11	2401-001954	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP	
TC10	2401-001954	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP	
QCR9	2401-001954	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP	
QCL9	2401-001954	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP	
AC8	2401-001969	C-AL;470uF,20%,25V,GP,10x12mm,5mm,T	
AC7	2401-001969	C-AL;470uF,20%,25V,GP,10x12mm,5mm,T	
QCR1	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
QCR2	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
QCR3	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
QCR4	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
QCR5	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
QCL5	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
JC56	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
QCL1	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
QCL2	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
QCL3	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
QCL4	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
AC20	2401-002258	C-AL;4700UF,20%,50V,GP,22X40MM,5MM	
HL2	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB	
HL1	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB	
TX2	2801-000734	CRYSTAL-UNIT;7.2MHz,50ppm,28-AAM,12pF,30	
AJ1	3716-000209	TERMINAL-BLOCK;,-,-,60V,7A	
AUX1	3722-000377	JACK-RCA;4P/2C,3.5mm,#16~22,SN	
RIC1	AC14-12001G	IC-POSI.ADJUST REG.;KA78L05Z-TA,TO-92,3P	
JIC2	AH14-10002H	IC;LA2010,,	
MIC7	AH14-10007G	IC;LC72131D,DIP,STICK PLL	
MIC6	AH14-10008B	IC;LA1837	
TFT1	AH26-10001E	TRANS-IF;KS940228-09,-,-,7.6X12.0,-,450	
JT1	AH26-10003C	COIL-TRAP;PCHNS-5371EQJ,BIAS-TRAP,-,-,85	
TFT2	AH26-10020A	TRANS-DET;-,7KLL,DET,-,7.8 ,91 F,1	
TL11	AH27-00008A	COIL-OSC;LKS75E00-X000280-0,-,MW,OSC	
TL10	AH27-00012A	COIL-OSC;LKS75E00-X000279-0,365UH,MWANT	
AL4	AH27-90001A	COIL-SPRING;,2.2UH,-,-,SPRING	
AL3	AH27-90001A	COIL-SPRING;,2.2UH,-,-,SPRING	
AL2	AH27-90001A	COIL-SPRING;,2.2UH,-,-,SPRING	
AL1	AH27-90001A	COIL-SPRING;,2.2UH,-,-,SPRING	
TQ3	AH81-00383G	TR-SMALL;0329-9012H-17,SS9012H,-,-,-	
QQR1	AH81-00383G	TR-SMALL;0329-9012H-17,SS9012H,-,-,-	
QQL1	AH81-00383G	TR-SMALL;0329-9012H-17,SS9012H,-,-,-	
QQ3	AH81-00383G	TR-SMALL;0329-9012H-17,SS9012H,-,-,-	
JQ4	AH81-00383G	TR-SMALL;0329-9012H-17,SS9012H,-,-,-	
JQR3	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
JQR2	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
JQL3	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
TQ10	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
TQ5	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
TQ8	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
TQ9	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
JQL2	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
AQ16	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
AQ18	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
AQ6	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
AQ8	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
JQ9	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
JQ11	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	
JQ10	AH81-00383H	TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-	

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks
AD20	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
AD21	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
AD22	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
AD23	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
AD8	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
CD1	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
AD1	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
AD10	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
AD11	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
AD12	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
AD13	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
AD2	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
EJ1	AH81-00384J	A/S PART-JACK-PHONE;0322-10147-00,-,EJS-	
	AH81-00549C	A/S PART-PCB-WASHER BOARD;0320-MML45-00,	
MJ3	AH81-00549D	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-02024-10,	
PJ1	AH81-00549E	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-06309-80,	
FWC2	AH81-00549F	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-11009-80,	
FWC1	AH81-00549F	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-11009-80,	
MWF5	AH81-00549G	A/S PART-CONNECTOR ASS'Y;0321-05130-120,	
JCW2	AH81-00549H	A/S PART-CONNECTOR ASS'Y;0321-08250-835A	
FM ANT	AH81-00549L	A/S PART-JACK-TERMINAL ANT;0322-H0001-00	
JIC3	AH81-00549M	A/S PART-IC-POWER AMP;0330-7269A-06,TDA7	
JQ7	AH81-00549N	A/S PART-TR;0329-0103M-22,-,KRA103M,-,-,	
AQ9	AH81-00549N	A/S PART-TR;0329-0103M-22,-,KRA103M,-,-,	
AQ1	AH81-00549P	A/S PART-TR-POWER;0329-B1370-21,2SB1370/	
TCF1	AH81-00549R	A/S PART-FILTER-CERAMIC;0342-2450B-19,SF	
TCF3	AH81-00549S	A/S PART-FILTER-CERAMIC;0342-LT107-19,LT	
TCF4	AH81-00549S	A/S PART-FILTER-CERAMIC;0342-LT107-19,LT	
TVR1	AH81-00568D	A/S PART-VR-SEMI;0334-32020-02K,-,20K,-,	
P-MAIN	AH81-00612A	A/S PART-PCB MAIN BOARD;0320-MM-L41-00,1	
	AH92-01300M	**ASSY PCB-FRONT;MM-L4RH,FRONT,ELS**	
VD3	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
VD2	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
VD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
VQ1	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
VQ4	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2	
VQ6	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2	
VQ2	0501-000610	TR-SMALL SIGNAL;KSA928A-Y,PNP,1W,TO-92L,	
VQ3	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
VQ5	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
VR41	2001-000119	R-CARBON;680ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
VR39	2001-000119	R-CARBON;680ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
VR49	2001-000241	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
VR21	2001-000241	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
VR36	2001-000273	R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
VR54	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
VR40	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
VR38	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
OR1	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
VR46	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
VR33	2001-000472	R-CARBON;2.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
VE48	2001-000472	R-CARBON;2.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
VR34	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
VR35	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
VR29	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
VR6	2001-000855	R-CARBON;560ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
VJ1	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J58	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J4	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J13	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
J69	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J66	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J59	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J70	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J72	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J75	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J166	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J167	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J177	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J48	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J28	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
J187	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
VR53	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
VR52	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
VR51	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
VR50	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
VR31	2007-000241	R-CHIP;1.5KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR32	2007-000241	R-CHIP;1.5KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR8	2007-000241	R-CHIP;1.5KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR9	2007-000241	R-CHIP;1.5KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR13	2007-000241	R-CHIP;1.5KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR14	2007-000241	R-CHIP;1.5KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR22	2007-000241	R-CHIP;1.5KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR26	2007-000241	R-CHIP;1.5KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR47	2007-000290	R-CHIP;100OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR7	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR30	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR20	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR19	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR18	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR57	2007-000477	R-CHIP;1MOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR5	2007-000493	R-CHIP;2.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	Remarks
VR42	2007-000493	R-CHIP;2.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR3	2007-000493	R-CHIP;2.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR23	2007-000518	R-CHIP;2.7KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR15	2007-000518	R-CHIP;2.7KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR10	2007-000518	R-CHIP;2.7KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR2	2007-000565	R-CHIP;220KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR1	2007-000572	R-CHIP;220OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR27	2007-000682	R-CHIP;3.3KOHM,1%,1/10W,DA,TP,2012	
VR24	2007-000682	R-CHIP;3.3KOHM,1%,1/10W,DA,TP,2012	
VR16	2007-000682	R-CHIP;3.3KOHM,1%,1/10W,DA,TP,2012	
VR11	2007-000682	R-CHIP;3.3KOHM,1%,1/10W,DA,TP,2012	
VR28	2007-000981	R-CHIP;5.6KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR25	2007-000981	R-CHIP;5.6KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR17	2007-000981	R-CHIP;5.6KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR12	2007-000981	R-CHIP;5.6KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR56	2007-001024	R-CHIP;560KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR4	2007-001071	R-CHIP;6.8KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR37	2007-001071	R-CHIP;6.8KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
VR55	2007-001654	R-CHIP;10MOHM,1%,1/10W,DA,TP,201	
VC16	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.	
VC14	2201-000381	C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.	
VC4	2203-000575	C-CERAMIC,CHIP;220nF,10%,50V,X7R,2012,-,	
VC3	2203-000575	C-CERAMIC,CHIP;220nF,10%,50V,X7R,2012,-,	
VC11	2203-000575	C-CERAMIC,CHIP;220nF,10%,50V,X7R,2012,-,	
VC22	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;220PF,5%,50V,NPO,TP,2012	
VC21	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;220PF,5%,50V,NPO,TP,2012	
VC20	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;220PF,5%,50V,NPO,TP,2012	
VC9	2203-001517	C-CERAMIC,CHIP;15PF,5%,50V,NPO,2012	
VC10	2203-001517	C-CERAMIC,CHIP;15PF,5%,50V,NPO,2012	
VC12	2203-001551	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,2012,-,	
VC7	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;22pF,5%,50V,NPO,2012,-,TP	
VC8	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;22pF,5%,50V,NPO,2012,-,TP	
VC5	2401-000759	C-AL;220NF,20%,50V,GP,5X11MM,5MM,TP	
VC13	2401-001895	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6.3*11,5MM,TP	
VC15	2401-001895	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6.3*11,5MM,TP	
VC2	2401-001895	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6.3*11,5MM,TP	
VC6	2401-001954	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP	
VC1	2401-001969	C-AL;470uF,20%,25V,GP,10x12mm,5mm,T	
VL1	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB	
VL2	2701-000298	INDUCTOR-AXIAL;AX470UH 04	
VX1	2801-001394	CRYSTAL-UNIT;32.768KHz,20ppm,28-AAY,12.5	
VX2	2802-000181	RESONATOR-CERAMIC;6MHZ,0.3%,BK,9.0X4.0X7	
SW19	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW2	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW3	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW4	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW5	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW6	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW7	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW8	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW9	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW18	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW1	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW10	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW11	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW12	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW13	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW17	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW16	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW15	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
SW14	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,SKHV10910A	
LAMP2	4713-000158	LAMP-NEON;9V,75mA,0.7W,TRP,3x5.3mm,-,	
LAMP1	4713-000158	LAMP-NEON;9V,75mA,0.7W,TRP,3x5.3mm,-,	
LAMP3	4713-000158	LAMP-NEON;9V,75mA,0.7W,TRP,3x5.3mm,-,	
VD8	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
VD7	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
VD5	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
VD4	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER FIER;0344-14004-08,I	
UIC1	AH81-00549A	A/S PART-MASK-ROM;0330-P7248-02,LC867232	
VCW1	AH81-00549D	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-02024-10,	
CT-PCB	AH81-00549T	A/S PART-PCB-FRONT BOARD;0320-MML42-00,1	
VCW4	AH81-00549V	A/S PART-CONNECTOR-HEADER;0321-10138-GO,	
UCW3	AH81-00549W	A/S PART-CONNECTOR-ASS'Y;0321-11050-835,	
UCW2	AH81-00549W	A/S PART-CONNECTOR-ASS'Y;0321-11050-835,	
FCW3	AH81-00549X	A/S PART-CONNECTOR-ASS'Y;0321-13160-835A	
	AH81-00549Y	A/S PART-CABLE-FLAT;0321-10300-GO,-,10P-	
VLED1	AH81-00549Z	A/S PART-LED;0346-20080-00,3MM,RED,LN28R	
	AH81-00551F	A/S PART-CAP LAMP;0109-40486-00,SILCON R	
	AH81-00551G	A/S PART-HOLDER LCD;0101-45922-00,PBT,WH	
	AH81-00551H	A/S PART-SHEET LCD;0103-43895-00,PVC60.2	
LCD	AH81-00568A	A/S PART-LCD;0347-40107-18,TCM-2850,L2/L	
REM1	AH81-00568B	A/S PART-MODULE-REMOCON;0372-M28RK-00,GP	
VWR1	AH81-00568D	A/S PART-VR-SEMI;0334-32020-02K,-,20K,-,	
	AH92-01301E	ASSY PCB-PCB-OPTION;MML4,RDS,LB,0001-0MM	S.N.A.
	2801-003601	CRYSTAL-UNIT;4.332MHZ,30PPM,28-AAM,30PF,	
	AH14-10008E	IC;BU1923F,SOP.+5V	
	AH27-00007A	COIL-OSC;LKS7FB00-X000002-0,LW,OSC	
	AH27-00011A	COIL-OSC;LKS75E00-X0002276-0,LW,ANT	
TFE1	AH40-10025S	TUNER PACK;ST-F404VA-3	
AM-ANT	AH42-20001Q	LOOP-ANT;KS980214,18.5UH,CONNECTOR-2P	
RMC	AH59-00043E	REMOCON-ASSY;MMN4RH/ELS	
HEAD	AH81-00568Z	A/S PART-CONNECTOR-ASS'Y;0321-06150-837,	